

DMA6500U Digital Amplifier

DMA6500U 500W 6 Zonalar Uzaqdan Pageing Stansiyası ilə birləşdirilmiş qarışdırma gücləndiricisi

70v / 100V & 4-16 ω spiker çıxışı

Qiymətləndirilən Güc: 500W

Giriş mənbəyi: 4 mikrofon, 4 aux və usb / fm / bluetooth / tf

6 Uzaqdan Etiketli Mikrofonları dəstəkləyin

19 "Raf Mount Handles ilə

Mic2-4 girişi, Line2 Giriş, EMC Giriş üçün Phoenix portu

Lal və siren

Fantom Power 48V ilə Mic 2-4

Fərdi Səs Nəzarət və Bass / Treble tənzimlənməsi

Uzaqdan mikrob> MIC2-MIC4 / AUX Giriş / Bluetooth / FM / USB

Müdafiə: Aşırı yükləmə, kəsmə, qısa qapanma və temperatur qorunması

Elektrik təchizatı: AC220V-230V / 50Hz / 60Hz və ya DC24V

Power

500 W



Ətraflı

Model	DMA6500U	
Güc	AC220-230V 50/ 60Hz	
Giriş Həssaslığı	MIC1	5mV 1mv (Balanslaşdırılmış XLR) Giriş)
	MIC2/MIC3/MIC4	5mV \pm 1mv (Balanssız Feniks Cekləri)
	AUX1	350mV \pm 50mv (Balanssız RCA Girişi)
	AUX2	350mV \pm 50mv (Balanssız Feniks Jaklar)

	EMC	350mV 50mv (Balanssız Feniks Jakları)
MIC Tezlik Cavabı		120Hz-12kHz (3dB)
AUX Tezlik Cavabı		80Hz-15kHz (3dB)
THD		<1%
Sürətli Tezlik Tənzimləmə Aralığı		10dB±2
BASS Tənzimləmə Aralığı		10dB±2
Fantom Gücü		+48V
Nominal Çıxış Gücü		500W
Portun Çıxış Gərginliyi		4-16 0.70V, 100V (sabit gərginlik çıxışı)
Cərəyan		3A
Qoruma		F6.3AL
Maşın Ölçüsü (D×W×H)		430×390×88mm
Paket Ölçüsü:		545×500×165mm
Xalis Çəki		10.1KG
Ümumi Çəki		11.3KG