

Switch FF-Q16A

FF-Q16A 16 portlu Gigabit açarı

FF-16A açarı ən son yüksək sürətli Ethernet açarından istifadə edir və ultra yüksək arxa plan bant genişliyi dizaynına malikdir, bu da son dərəcə sürətli məlumat emalı imkanları təmin edir və məlumat ötürülməsinin rahatlığını artırır. 16 Gigabit RJ45 portu var.

10/100/1000Mbps adaptiv yüksək sürətli ötürmə və paket itkisi olmayan 16 RJ45 portu təmin edir.

Hər bir port MDI/MDIX avtomatik geri çevrilmə və avtomatik danışqları dəstəkləyir. IEEE 802.3x tam duplex axın nəzarətini və arxa təzyiq yarım duplex axın nəzarətini dəstəkləyir.

Port Sayı	16 Port
Port sürəti	1000mbp/s



Ətraflı

Model	FF-Q16A
SFP Portu	Xeyr
Şəbəkə Standartları	IEEE IEEE 802.3 IEEE 802.3 i IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3ab
Şəbəkə mediası	10/100BASE-TX: 5-ci kateqoriya və yuxarı ekranlanmamış burulmuş cüt
Siqnal məsafəsi	≤150m
Arxa plan bant genişliyi	32Gbps
Paket yönləndirmə sürəti	24Mpps
Mübadilə metodu	Saxla və yönləndir
Yönləndirmə sürəti	10BASE-TX: 14880pps/port

	100BASE-TX: 148800pps/port 1000BASE-T: 1488000pps/port
MAC ünvanı	8K
Port Funksiyası	Enerji prioriteti mexanizmi, sürətli yönləndirmə, MAC avtomatik öyrənmə və yaşılanma; IEEE 802.3X tam duplex axın nəzarəti və əks təzyiq yarım duplex axın nəzarəti
İşıq	Hər portda bütün cihaz üçün bir LINK/ACT 10/100/1000Mbps göstərici işığı və bir güc göstərici işığı var
İş mühiti	İş temperaturu: -10°C- 55°C
Giriş gücü	AC110-240V 50/60HZ
Ümumi güc	Maksimum 24W
Çəki	1.5kq
Ölçü	270mm*180mm*44mm(Un*E*H)