

DSP8 Rəqəmsal Əlaqə Boğucusu

DSP8 Rəqəmsal Əlaqə Boğucusu

- Rəqəmsal əks-əlaqə boğucusu yüksək səviyyəli konfrans sistemi qurmaq üçün faydalı bir signal prosessorudur.
- Mikrofon dinamikə yönəldildikdə səs-küyün qarşısını almaq üçün əks-sədanı aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur.
- Yüksək həssaslıqlı mikrofona əllə toxunulduqda səs-küyün qarşısını almaq üçün əks-əlaqəni aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur.
- Səsli nitqi aydın şəkildə bərpa edərkən yüksək tezliyi süzgəcdən keçirmək üçün daxili DSP (rəqəmsal signal prosessoru).
- Həmçinin dinamikə ani yüksək enerji yanmasından qorumaq üçün istifadə olunur.
- Fantom gücünə malik 6 balanslaşdırılmış mikrofon girişi ilə
- 6 balanssız mikrofon və ya xətt girişi ilə.
- Mikrofon və xətt üçün effekt cihazını açmaq üçün ayrı açar.
- İş prinsipi: gücləndiricidən gələn signal Bu geribildirim basqılayıcısına daxil edildikdə, DSP emalından sonra signal gücləndiriciyə və səs gücləndiriciyə geri qaytarılacaq. O, yüksək və ya aşağı istənməyən tezliyi azaltmaq üçün signal prosessoru kimi işləyir ki, nitqi rahat etsin, eyni zamanda gücləndiricini və səs gücləndiricini yanmadan qorusun.



Model	DSP8		
Təsvir	Rəqəmsal Əlaqə Boğucusu		
Kanal Girişi	12 kanallar		
Konnektor	mikrofon və 6 xətt/mikrofon balanssız girişləri üçün 6 kanallı XLR		
Ekran	3 ilə İngilis LCD		
Effektləndirici		DSP	
Tezlik Dəyişməsi		5Hz±1Hz	
Çıxış İmpedansı		≥5KΩ	

Mikrofon Qazancı	5-ə 14dB	
Tezlik Cavabı	Növbə rejimində	
S/N Nisbəti	>75dB	
THD	<0.05%	
Enerji Təchizatı	AC220V və ya 110V	
Ölçü	480(W)×340(D)×110(H)mm	
Çəki	2.2kq	