

VC-C120F Səs Tənzimləyicisi 120W

24V röleli VC-C120F Səs Tənzimləməsi

- PA (Açıq ünvan) sistemi 24V röle ilə səs səviyyəsinə nəzarətdən istifadə edir.
- Səs siqnalizasiyası olan fon musiqi sistemi 24V röle ilə səs azaltıcıdan istifadə edir.
- Səs tənzimləyicisi otaqdakı səsgücləndiricinin çıxışını tənzimləmək üçün istifadə olunur.
- Səs tənzimləyicisi eyni səsgücləndirici xətti üçün eyni çıxış səviyyəsini saxlamaq üçün istifadə olunur, çünki səsgücləndirici xəttinin sonunda siqnal itkisi olduqca böyükdür, buna görə də çıxışları daha azdır, beləliklə, səs tənzimləyicisi eyni xəttəki bütün səsgücləndiricilər üçün eyni mühit çıxış səviyyəsini saxlamaq üçün xəttin ön hissəsinə əlavə olunur.
- 24V röle ilə səs tənzimləyicisinin iş prinsipi: gücləndiricidən və ya PA sistemindən gələn röle yanğın siqnalizasiyası və ya digər fəvqəladə vəziyyət olduqda çıxış səviyyəsini maksimuma çatdırmaq üçün bu səs tənzimləyicisinə daxil ediləcək, bu yolla bəzi konfrans otaqları hətta fəvqəladə hallar zamanı səsi azaldır və ya səviyyəni aşağı salır, hətta təxliyə mesajını eşidə bilər.
- Ağ divar və memarlıq dizaynı ilə birləşdirmək üçün yüksək səviyyəli ağ UB qorunan ABS materialı.
- PA 100V xətt səsgücləndiricilərini idarə etmək üçün quraşdırılmış transformator.
- 4 səviyyəli səs azaldıcısı və bir söndürmə mövqeyi ilə.
- Səth divarına və ya divar içinə montaj qutusu ayrı alınmalıdır.



Ətraflı

Model	VC-C120F
Təsviri	Releli 100V Səs Səviyyəsi Nəzarətçisi
Nominal Çıxış Gücü	120W
24V Rele	24V rele ilə
Xətt Girişi	100V və ya 70V
Səs Səviyyəsi Addımları	5 addım
Hər Addım üzrə Azalma	3dB
Ümumi Azalma	33dB
Material	UV qorunmalı ABS
Rəng	Ağ

Quraşdırma Növü	Səthə montaj və ya divardaxili montaj
Dərinlik	60mm
Panel Ölçüsü	86(W)×86(D)mm

Daytech.Az