

MP60UB Mini Digital Amplifier

MP60UB 60W Mini Rəqəmsal Mixer Gücləndirici USB və Bluetooth ilə

- Quraşdırılmış Bluetooth, FM və USB funksiyaları
- 2 mikro giriş, 2 xətt girişi, 1 xətt çıxışı
- 2 EMC girişləri (100V / 375MV), 1 EMC çıxışı
- Dəstək 100V / 70V Daimi gərginlik çıxışı və 4-16ω daimi müqavimət çıxışı
- İnfraqırmızı uzaqdan idarəedici tərəfindən idarə edilə bilər
- Prioritet funksiyası ilə prioritet EMC / mic1> Aux1 / aux2 / mic2-dir
- Master Həcm Nəzarəti ilə Mic & Line, Treble və Bass Səssiz Nəzarət üçün fərdi səs səviyyəsinə nəzarət

|       |      |
|-------|------|
| Power | 60 W |
|-------|------|



|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Model                        | MP60UB             |
| Enerji Təchizatı             | ~110-240 50/60Hz   |
| MIC1 Giriş Həssaslığı        | 5.5mV±1mV          |
| MIC2 Girişi Həssaslıq        | 5.5mV və 1mV       |
| AUX1 Giriş Həssaslığı        | 350mV və 10%       |
| AUX2 Giriş Həssaslığı        | 350mV və 10%       |
| EMC Giriş Həssaslığı         | 350mV və 10%       |
| MIC Tezliyi Cavab            | 200Hz~10kHz (±3dB) |
| AUX Tezlik Cavabı            | 100Hz~15kHz (±3dB) |
| Təhrif                       | <1% 1KHZ           |
| Sürətli Tezlik Tənzimlənməsi | 10dB (±2)          |
| Bass Tənzimləmə              | 10dB (2)           |

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Nominal Çıxış Gücü     | 60W                                        |
| İnterfeys Çıxış Rejimi | 70V, 100V (sabit gərginlik çıxışı), 4-16°C |
| Maşın Ölçüsü (D×W×H)   | 198×247×66mm                               |
| Paket Ölçüsü           | 302×343×121mm (1 ədəd)                     |
| Maksimum Paket Ölçüsü  | 355×630×283mm (4 ədəd)                     |
| Xalis Çəki             | 2.6 kq                                     |
| Ümumi Çəki             | 3.25 kq (1 ədəd)                           |