

## MP120UB Mini Digital Amplifier

MP120UB 120W Mini Rəqəmsal Mixiter Gücləndiricisi USB və Bluetooth ilə

Quraşdırılmış Bluetooth, FM və USB funksiyaları

2 mikro giriş, 2 xətt girişi, 1 xətt çıxışı

2 EMC girişləri (100V / 375MV), 1 EMC çıxışı

Dəstək 100V / 70V Daimi gərginlik çıxışı və 4-16 $\omega$  daimi müqavimət çıxışı

İnfraqırmızı uzaqdan idarəedici tərəfindən idarə edilə bilər

Prioritet funksiyası ilə prioritet EMC / mic1 > Aux1 / aux2 / mic2-dir

Master Həcm Nəzarəti ilə Mic & Line, Treble və Bass Səssiz Nəzarət üçün fərdi səs səviyyəsinə nəzarət

Power

120 W



Model	MP120UB
Enerji Təchizatı	~110-240 50/60Hz
MIC1 Giriş Həssaslığı	7mV $\pm$ 1mV
MIC2 Giriş Həssaslığı	7mV və 1mV
AUX1 Giriş Həssaslığı	300mV və 10%
AUX2 Giriş Həssaslığı	300mV və 10%
EMC Giriş Həssaslığı	350mV və 10%
MIC Tezliyi Cavab	100Hz~8kHz (3dB)
AUX Tezlik Cavabı	80Hz~15kHz (3dB)
Səs-küy	$\leq$ 6mV (4 $\Omega$ yükləmə)
Təhrif	<1% 1KHZ
Sürətli Sürətli Rezonans Tənzimləmə	10dB ( $\pm$ 2)

Bass T�nziml�m�si	10dB (�2)
Nominal �ıxıř G�c�	120W
İnterfeys �ıxıř Rejimi	70V, 100V (sabit g�rginlik �ıxıřı), 4-16 Omega;
Mařın �l�s� (D�W�H)	198�247�66mm
Paket �l�s�	302�343�121mm (1 �d�d)
Maksimum Paket �l�s�	355�630�283mm (4 �d�d)
Xalis ��ki	3 kq
�mumi ��ki	3.7 kq (1 �d�d)