

DMA120U Digital Amplifier

DMA120U 120W Rəqəmsal Mikser Gücləndirici USB / Bluetooth / FM / Chime / Siren / 4 Mic (PP və DC24V ilə)

Qiyətləndirilən güc 120w
 70v / 100V & 4-16 ω spiker çıxışı
 Audio giriş: 3 mikro, 2 aux, 2 emc
 USB / FM / Bluetooth funksiyasını dəstəkləyin
 Güc uzadılması üçün 1 aux çıxışı ilə
 Audio prosessoru üçün 1 əvvəlcədən interfeys ilə
 Standart 19 "raf üçün rack montaj tutacaqları ilə
 Fantom gücü 48V və müstəqil qazancı ilə mikrofon 2-3 tənzimləmə
 Mikro və aux girişi üçün fərdi həcm nəzarəti
 Bass / Treble / Master Həcm Nəzarət ilə
 EMC giriş / siren / səssiz dəstək
 Prioritet: lal> emc = siqnalizasiya = chime> mic1> digərləri
 IR Uzaqdan idarəedicisini dəstəkləyin
 Elektrik təchizatı: AC110V-240V / 50Hz-60hz və ya DC24V
 Nəqliyyat vasitəsi / bina istifadə üçün

Power	120 W
-------	-------



Ətraflı

Model	DMA120U
Enerji Təchizatı	AC110-240V 50/60Hz
MIC1 Giriş Həssaslığı	10mV 1mv
MIC2 Giriş Həssaslıq	10mV 1mv
AUX1 IN Həssaslığı	350mV 50mv
AUX2 IN Həssaslığı	350mV 50mv
EMC IN Həssaslıq	350mV və 50mv
MIC Tezlik Cavabı	120Hz□12kHz (±3dB)

AUX Tezlik Cavabı	80Hz-15kHz (± 3 dB)	
Təhrif	<1%	
Sürətli Tezlik	10dB (± 2)	
Bass	10dB (± 2)	
İş Temperaturu	-10-50°C	
Nisbi Rütubət	20%-80%	
Nominal Çıxış Gücü	AC 110-240V	120W
	DC24V	60W
Port Çıxış Gərginliyi	4-16A, 70V, 100V (sabit gərginlik) çıxış)	
Maşın Ölçüləri (DxWxH)	430x280x88mm	
Paket Ölçüləri	500x450x165mm	
Xalis Çəki	4.6KG	
Ümumi Çəki	5.8KG	