

DMA20 Remote Paging Station

DMA20 Uzaqdan Səhifələmə Stansiyası

- Gücləndiricinin altı zonalı açarlarını sürətli idarə etmək üçün zonadan asılı olmayan açarlar.
- Sıqnal səviyyəsinin göstəricisi ilə seçilən, daha intuitiv səhifələmə səs təzyiqinə malikdir.
- Açar kilidi funksiyası ilə.
- 2 zəng tonu, zəngi yuxarı və aşağı salır.
- İkiqat RJ45 portu ilə. Zona idarəetməsi və ləğvetmə funksiyası ilə. Tək portla səhifələmə stansiyalarını kaskad edərkən, mikser gücləndiricisinin bu tək portu maksimum ötürmə məsafəsi 300 m olmaqla 6 səhifələmə stansiyasına qədər dəstək ola bilər. Mikser gücləndiricisinə yalnız bir səhifələmə stansiyası qoşulubsa, ötürmə məsafəsi 600 m-ə qədər ola bilər. Səhifələmə stansiyası müstəqil enerji adapteri tələb etmir və səs ötürülməsi üçün DMA seriyalı 6 zonalı gücləndirici ilə təchiz olunub. Qeyd: Hər bir ana 6-ya qədər uzaqdan səhifələmə mikrofonunu dəstəkləyə bilər.
- Bir kanallı gizli mikrofon səs düyməsi.
- Bütün zonaları səhifələmək üçün bir düymə.
- Sensor panel üçün barmaq izi əleyhinə örtüklə.
- Ən yüksək prioritetli səhifələmə mikrofonu kimi ID6 ilə prioritet funksiyası ilə.



Ətraflı

Model	DMA20
Həssaslıq	30±3mV
Tezlik Cavabı	200Hz-15KHz
S/N Nisbəti	≥70db
RJ45	RS485 rabitə protokolu
Giriş Gücü	Host enerji təchizatı
Qablaşdırma Ölçüləri (H×E×D mm)	425×285×115mm

Maşın Ölçüləri (H×E×D mm)	172×160×53mm
Ümumi Çəki	1.6 kq
Xalis Çəki	0.89 kq