

MP912 Mixer Amplifier

Mp912 4x4 matrix mixer gücləndirici

- Quraşdırılmış 4 ayrı gücləndirici çıxış, hər kanal rms 120w
- 5 aux giriş, 3 balanslı mikrofon giriş
- 4 Uzaqdan Pinging stansiyası, Cascaded bağlantısını dəstəkləyin
- Həcmi və Bass və Troble Nəzarəti olan hər aux və mikro giriş
- Hər bir kanal fərqli audio mənbəyi oynaya bilər və güc uzantısı üçün AUX çıxışı var
- Tel girişi, quraşdırılmış chime və bir toxunuşlu təcili həyəcan signalını dəstəkləyin
- 70V / 100V & 4-16 ω Çevik natiq çıxışı

Power	120 W
-------	-------



Ətraflı

Model	MP912
Nominal çıxış gücü	120W×4
Dinamik çıxışı	4-16Ω, 70V, 100V
Giriş həssaslığı və giriş impedans	AUX1, AUX2, AUX3: (3 ± 0.5 mV/600Ω) ~ (300 ± 50 mV /10KΩ) balanslaşdırılmış giriş; AUX4, AUX5: 300 ± 50 mV /10 KΩ balanssız giriş; TEL: 300 ± 50 mV /10 KΩ; ZƏNG STANSİYASI 1, 2, 3: 2000 ± 100 mV/10KΩ balanslaşdırılmış giriş
Süzgü	Bass 100Hz ± 10 ± 2 dB; Sürət tezliyi 10000H ±10 ±2dB;
Tezlik cavabı	90Hz~20kHz

Signal-səs-küy nisbəti	≥75 dB
AUX1---4 çıxış səviyyəsi	2000mV ±300mV/600Ω balanslı çıxış
MP3	Sənədləri 32GU diskində saxlanılan və ya Bluetooth vasitəsilə ötürülən MP3, WMA, WAC və ACC formatlarında oxudun
Avadanlığın ölçüsü (Uzunluq;Enlik;H mm)	483×440×132mm
Qablaşdırma ölçüsü (Uzunluq;Enlik;H mm)	550 dəfə;550 dəfə;215 mm
Xalis çəki	28 kq
Ümumi çəki	30.5 kq