

Socket STC-6

STC-6 açılan çoxlu şarj çıxışı

- PD və QC 3.0 şarj protokollarını dəstəkləyir
- USB-A: QC3.0, 18W Maks
- USB-C: PD QC3.0, 20W Maks
- Simsiz şarj yastığı çıxışı: 15W Maks
- USB-A+USB-C: 18W+20W (38W Maks)
- USB-A+Simsiz: 18W+15W (33W Maks)
- USB-C+Simsiz: 20W+15W (35W Maks)
- USB-A+USB-C+Simsiz: 12+12W+15W (39W Maks)
- Montaj römorku dəliyi: 60 mm
- Material: PC
- Rəng: Mat Qara
- Schuko fiş adapteri ilə 48W



Ətraflı

Giriş	24VDC3A (uyğun adapter istifadə olunur)
USB Növü	1*USB-A və 1*USB-C
Simsiz Çıxış	5V/1A, 7.5V/1A, 9V/1.12A, 9V/1.66A (maksimum 15W)
Çıxış (24V2A adapter istifadə olunur)	USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(QC3.0, 18W) Maks) USB-C:5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(PD QC3.0, 20W Maks) USB-A+USB-C: 18W+20W(38W Maks) USB-A+Simsiz: 18W+15W(33W Maks) USB-C+Simsiz: 20W+15W(35W Maks)

	USB-A+USB-C+Simsiz: 18W+20W+15W(53W Maks)
Enerji Adapteri	24V3A adapter ilə təchiz olunub (müxtəlif ölkələrin fişləri ilə mövcuddur)
Mövcud səth sonluq	Dermatoglif sonluq (Ağ və ya Qara)
Material	PC
Montaj römorku	60 mm
Tətbiq	Divan, fərdi və ofis iş stansiyaları, yataq masası
Uyğundur	Smartfonlar, planşetlər və digər uyğun cihazlar