

## PA-200MX Stereo Gücləndirici

PA-200MX 11 Kanallı Stereo Mikser və Əvvəlcədən Gücləndirici

- 11 girişli stereo mikser və ya stereo ön gücləndirici
- 1U hündürlüyündə 19 düymlük dayaq montaj dizaynı
- 6x balanslaşdırılmış mikrofon/xətt girişləri, 1-4 Aux girişləri və EMC girişi
- 48V fantom gücü ilə fərdi olaraq mikrofon/xətt dəyişdirilə bilər
- REC çıxışı və stereo balanslaşdırılmış XLR çıxışları
- Yüksəkdən aşağıya giriş prioriteti: Mic1>EMC>Mic2-5 və ya EMC>Mic1>Mic2-5
- Hər ikisi 100V-dən 240V-ə qədər AC və 24V DC-yə qədər enerji təchizatı



## Ətraflı

Model	PA-200MX
Təsviri	11 Girişli Stereo Mikşer
Giriş	6x balanslaşdırılmış Mikrofon/Xətt girişi, XLR, 600Ω, 5mV Aux 1-4 girişləri, RCA, 10kΩ, 200mV EMC girişi, RCA 10kΩ, 200mV
Çıxış	Stereo balanslaşdırılmış XLR, 10kΩ, 0.775mV
Tezlik Aralığı	60-15KHz
THD	<0.01% @ 1kHz
S/N Nisbəti	>70dB
Prioritet	Mic1>EMC>Mic2-5 və ya EMC>Mic1>Mic2-5
Enerji Sərfiyyatı	15W
Qidalanma Gərginliyi	100V-240V AC və 24V DC ikili qidalanma dəstəyi
Ölçülər	483 x 440 x 100mm
Çəki	2.6kg

