

## RSH-Zigbee-GS01 Qaz Sensoru

RSH-Zigbee-GS01 Zigbee Qaz Sensoru

- Güc Rejimi DC12V
- Nominal Gərginlik 12V
- Material PC



Rabitə	Zigbee
Ötürmə tezliyi	2.4 GHz
İş gərginliyi	DC 12V
Gözləmə rejimində cərəyan	≤200 mA
Aşkarlanan qaz	Metan (təbii qaz)
LEL siqnal həddi	8% NCD metan (təbii qaz)
Konsentrasiya xətası	±3% LEL
Xəbərdarlıq üsulu	Səsli və işıqlı signalizasiya, həmçinin simsiz bağlantı üzərindən xəbərdarlıq.
Siqnal səs təzyiqi	≥70 dB (qaz detektorunun önündən 1 m məsafədə)
Quraşdırılma üsulu	Divara və ya tavana montaj